# Cyfrowe radio TOKYO - Midnight Black

Nowoczesne, cyfrowe radio, które pasuje do każdego pomieszczenia, wyposażone w system bezprzewodowego strumieniowego odtwarzania muzyki przez Bluetooth oraz gniazdo słuchawkowe umożliwiające indywidualne słuchanie.




- Odbiornik DAB+, DAB i FM z systemem RDS
- Certyfikat Digital Radio Tick
- Bezprzewodowy streaming muzyki przez Bluetooth v5.0, znakomity do odtwarzania podcastów i audiobooków z urządzeń mobilnych
- Głośnik o mocy 5 W zoptymalizowany do czystego odtwarzania muzyki wokalnej i mowy
- Gniazdo słuchawkowe do indywidualnego odtwarzania dźwięku
- Biały wyświetlacz LCD
- Antena teleskopowa
- Automatyczne strojenie i przeszukiwanie stacji
- Pamięć 20 stacji DAB+/DAB i 20 stacji FM
- Automatyczne ustawianie godziny i daty
- Dwa ustawienia budzika
- Siedem języków menu: EN/DE/ES/FR/IT/NL/PL

## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW AUDIO

| | |
|---|---|
| **Programowanie stacji** | 20 DAB / 20 FM |
| **Strojenie stacji** | Automatyczne wyszukiwanie/strojenie stacji |
| **Antena** | Tak |
| **Aktualizacja daty/godziny** | Tak |
| **Długość zestawu Soundbar** | Brak |
| **Equalizer** | Brak |
| **Języki systemowe** | Angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, polski, niderlandzki |
| **Wskaźnik źródła** | Brak |

## SYSTEMY AUDIO

| | |
|---|---|
| **Głośnik** | Brak |
| **Moc głośnika (W)** | 5W (RMS) |
| **Ustawienia dźwięku** | Dynamiczne sterowanie zakresem (DRC) |
| **Dekoder Audio** | AAC |
| **Mono** | Tak |

## SYSTEMY I/O

| | |
|---|---|
| **Wyjście audio / Wejście słuchawkowe (3,5 mm)** | Tak |
| **Profil Bluetooth** | A2DP, AVRCP |
| **Bluetooth codecs** | SBC |
| **Steowanie jednym dotknięciem** | N/D |
| **Bluetooth** | Tak |
| **Wersja Bluetooth** | 5.0 |

## DESIGN

| | |
|---|---|
| **Rozmiar wyświetlacza** | Brak |
| **Przyciemnianie wyświetlacza** | Tak |
| **Materiał obudowy** | Plastik |
| **Materiał obudowy głośnika** | N/D |
| **Kolor obudowy** | Czarny |
| **Materiał frontu** | N/D |
| **Do użytku domowego** | Tak |
| **Wbudowany głośnik** | Tak |

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ENERGII

| | |
|---|---|
| **Zapotrzebowanie na energię** | 9V DC power adaptor |
| **Zużycie energii (W)** | <3W |
| **Zużycie energii w trybie czuwania (W)** | <0.5W |
| **Wtyczka** | Tak |
| **Typ baterii wbudowanej** | N/D |
| **Timer trybu czuwania** | Tak |
| **Zewnętrzny zasilacz** | Tak |
| **Certyfikaty bezpieczeństwa** | CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP |

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

| | |
|---|---|
| **Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)** | 105 x 172 x 110.5 |
| **Waga urządzenia (kg)** | 0.56 |
| **Zawartość opakowania** | Produkt, Zasilacz, Dokumentacja użytkownika |
| **Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)** | 154 x 235 x 150 |
| **Waga brutto (kg)** | 0.96 |
| **Liczba szt. w kartonie eksportowym (szt.)** | 6 |
| **Wymiary kartonu eksportowego (szer. x wys. x głęb. w mm):** | 463 x 250 x 320 |
| **Waga brutto kartonu eksportowego (kg)** | 6.2 |
| **Export Carton ITF-14** | 64974019204538 |
| **Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m** | 180 |
| **Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m** | 252 |
| **EAN** | 4974019204536 |

catalog.sharpconsumer.com